

# Android indoor station – SUPERVISORE - come installare e

# disinstallare APP di terze parti mediante iVMS4200

### Descrizione:

Questo "how-to" identifica la procedura per installare e disinstallare APP di terze parti sull'Android indoor station - supervisore, mediante la funzione messa a disposizione da iVMS4200

### Dispositivi compatibili e loro versioni:

DS-KH9310-WTE1 DS-KH9510-WTE1	Versione	VIS_INDOOR_R1_EN_STD_V2.1.8_build200714			
	iVMS4200	Baseline V. 3.4.0.7 e successive			
APP terze parti	Compatibilità e limitazioni	Compatibilità con Android 5.1.1			
		Sono supportate massimo 2 APP			
		• Dimensione di ciascuna APP inferiore a 100MB			
		• Dimensione totale delle due APP minore di 150MB			
		• Necessario utilizzo di versioni APP ufficiali e non BETA			

## 1) Inserimento su Client

Attivare e aggiungere il dispositivo su Client





#### 2) Caricamento APP da cartella locale

Dopo aver scaricato su cartella locale il file .apk dell'APP da installare ed averne verificata la compatibilità, entrare nel menu Access Control >> Video intercom >> Application software.

Selezionare il dispositivo e premere su "+ Upload Application Software" selezionando la cartella ed il file .apk desiderato.





L'upload si avvia automaticamente dopo aver premuto il tasto "OK" e al termine appare la dicitura "succeeded" in colore verde a conferma del corretto esito della procedura.

opioaunig status						×
Applying Progress						
Dataila						0%
Details						
Name 🔤 S	erial No.	IP	Result	Remark		
DS-KH9510 [	DS-KH9510	192.168.83	Uploading			
Total 1 Record(s)	30 👻				1	/1Page(s)
						Cancel
Unloading Status						
oploading status						×
Export					Succeeded: 1	× Failed: 0
Export Details					Succeeded: 1	X Failed: 0
Details	erial No.	IP I	Result	Remark	Succeeded: 1	X Failed: 0
Details	erial No.   S-KH9510	IP	Result	Remark 	Succeeded: 1	X Failed: 0
Details          Name       Image: Sector	<b>erial No.</b>   S-KH9510	<b>IP</b>   192.168.83	Result   Succeeded	Remark 	Succeeded: 1	X Failed: 0
<ul> <li>Export</li> <li>Details</li> <li>Name 2   Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set</li></ul>	<b>erial No.</b>   S-KH9510	<b>IP</b>   192.168.83	Result   Succeeded	Remark 	Succeeded: 1	X Failed: 0
Details          Name       1       Same         DS-KH9510       D	<b>erial No.</b>   S-KH9510	IP   192.168.83	Result   Succeeded	Remark 	Succeeded: 1	X
Details          Name               S.         DS-KH9510       D	<b>erial No.</b>   S-KH9510	<b>IP</b>   192.168.83	Result   Succeeded	Remark 	Succeeded: 1	X
C Export  Details  Name  S  DS-KH9510  D	<b>erial No.</b>   S-KH9510	IP   192.168.83	Result   Succeeded	Remark 	Succeeded: 1	Failed: 0
C Export Details Name ↓ SA DS-KH9510 D	erial No.   S-KH9510	IP   192.168.83	Result   Succeeded	Remark 	Succeeded: 1	Failed: 0
Details       Name     Image: Second status       DS-KH9510     D	erial No.   S-KH9510 30 –	IP   192.168.83	Result   Succeeded	Remark 	Succeeded: 1	X Failed: 0
<ul> <li>Export</li> <li>Details</li> <li>Name 1 Solution</li> <li>DS-KH9510 D</li> <li>Total 1 Record(s)</li> </ul>	erial No.   S-KH9510	IP   192.168.83	Result   Succeeded	Remark              >           >	Succeeded: 1	/1Page(s)



Sulla sezione "Application software" apparirà il nome dell'APP con la corrispondente versione.



Sul display apparirà l'icona corrispondente all'APP, dopo circa 40-60 secondi dal termine dell'upload via iVMS4200 e sarà quindi possibile utilizzarla premendo l'icona stessa.



#### 3) Disinstallazione APP mediante iVMS4200

Accedere al menu Access Control >> Video intercom >> Application software e cliccare sulla "X" della sezione "Operation". Alla richiesta successiva premere "OK" per avviare la disinstallazione, il cui corretto esito è evidenziato dalla finestra di comunicazione di iVMS4200 in basso a destra e dalla corrispondente scomparsa dell'icona sul display del dispositivo.



www.hikvision.com